Produktinformation

Lindemann musicbook: POWER 1000 II

Art-Nr.: mbPOWER1000II / Marke: Lindemann Audiotechnik







3.590,00EUR

inkl. 19% USt. inkl. Versand

Lieferzeit: 1 - 3 Werktage innerhalb Deutschlands. Nur noch wenige auf Lager!

1 auf Lager

Technische Spezifikationen:

Allgemein:
Netzanschluss: 90-240 V, 50-60 Hz

Produktinformation

Stromverbrauch: 0,5 W Standby, 26 W Betrieb, 1200 W max.
Abmessungen (B x H x T): 280 x 220 x 63 mm
Gewicht: 3,4 kg

Leistungsverstärker:
XLR-Eingänge: symmetrische, analoge Line-Level-Eingänge
Eingangsspannung für Vollmodulation: 2,38 V
Eingangsimpedanz: 20 kOhm
Lautsprecherausgänge: Bananenstecker (4 mm)
Lautsprecherimpedanzbereich: 4 – 8 Ohm
Ausgangsleistung: 2 x 500 W an 4 Ohm
Verstärkung: 26 dB
THD: < 0,003 %
Frequenzgang: 1 Hz – 50 kHz (-3 dB)
Signal-Rausch-Verhältnis: > 110 dB

Automatisches Einschalten:
Einschaltschwelle: ca. 0,2 mV symmetrisch
Einschaltverzögerung: ca. 2-3 Sekunden
Ausschaltzeit: ca. 60 Minuten

Schutzschaltungen:
DC am Ausgang: Verstärker schaltet ab. Das Display leuchtet dauerhaft rot. Das Gerät muss für 10 Sekunden vom Netz getrennt und neu gestartet werden.
Übertemperatur: Verstärker blinkt rot. Ursache: Überlastung, unzureichende Konvektionskühlung, zu hohe Raumtemperatur. Steigt die Temperatur weiter an, wird der Verstärker abgeschaltet, bis das Gerät abgekühlt ist.
Strombegrenzung: Verstärker schaltet das Signal ab. Schaltschwellen-Ausgangsstrom: 27 A.