

Lindemann musicbook: POWER 1000 II

Art-Nr.: mbPOWER1000II / Marke: [Lindemann Audiotechnik](#)

3.590,00EUR

inkl. 19% USt. inkl. Versand

 Lieferzeit: 1 - 3 Werktage innerhalb Deutschlands. Nur noch wenige auf Lager!
1 auf Lager



Technische Spezifikationen:

Allgemein:

Netzanschluss: 90-240 V, 50-60 Hz

Stromverbrauch: 0,5 W Standby, 26 W Betrieb, 1200 W max.

Abmessungen (B x H x T): 280 x 220 x 63 mm

Gewicht: 3,4 kg

Leistungsverstärker:

XLR-Eingänge: symmetrische, analoge Line-Level-Eingänge

Eingangsspannung für Vollmodulation: 2,38 V

Eingangsimpedanz: 20 kOhm

Lautsprecherausgänge: Bananenstecker (4 mm)

Lautsprecherimpedanzbereich: 4 – 8 Ohm

Ausgangsleistung: 2 x 500 W an 4 Ohm

Verstärkung: 26 dB

THD: < 0,003 %

Frequenzgang: 1 Hz – 50 kHz (-3 dB)

Signal-Rausch-Verhältnis: > 110 dB

Automatisches Einschalten:

Einschaltschwelle: ca. 0,2 mV symmetrisch

Einschaltverzögerung: ca. 2-3 Sekunden

Ausschaltzeit: ca. 60 Minuten

Schutzschaltungen:

DC am Ausgang: Verstärker schaltet ab. Das Display leuchtet dauerhaft rot. Das Gerät muss für 10 Sekunden vom Netz getrennt und neu gestartet werden.

Übertemperatur: Verstärker blinkt rot. Ursache: Überlastung, unzureichende Konvektionskühlung, zu hohe Raumtemperatur. Steigt die Temperatur weiter an, wird der Verstärker abgeschaltet, bis das Gerät abgekühlt ist.

Strombegrenzung: Verstärker schaltet das Signal ab. Schaltschwellen-Ausgangsstrom: 27 A.